

STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utkom fr. trycket
den 1 mars 1924

Särtryck nr 202
(2:dra uppl.)

Bbr

Instruktion

för

TELEGRAFVAKTER

(Tlvi)

Gällande fr. o. m. den 1 mars 1924

Tomtebodas
Statens Järnvägars Tryckeri
1924

Instruktion

Denna instruktion skall tilldelas telegrafvakter, banvakter och högre befattningshavare vid banavdelningen, stationsföreståndare samt sektions- och distriktsbefäl vid övriga avdelningar.

Statens Järnvägar nr 202

Instruktion för telegrafvakter.

§ 1.

Med telegrafvakt avses i denna instruktion sådan banvakt, åt vilken uppdragits att inom viss banmästaravdelning i den omfattning, som här nedan angives, handhava tillsyn och underhåll av telegraf-, telefon- och linjeblockledningar. Definition.

§ 2.

1. Telegrafvaks närmaste förman är banmästaren *) å den avdelning, där telegrafvakten tjänstgör. Ställning i personalhänseende.

2. I fråga om sättet för utförande av de arbeten, som åligga honom i egenskap av telegrafvakt, är han skyldig att ställa sig till efter rättelse av telegrafreparatören lämnade föreskrifter.

§ 3.

Telegrafvakt åligger: Åligganden.
att avhjälpa enklare fel å telegraf-, telefon-
och linjeblockledningar,

*) Med banmästare avses föreståndare för banmästaravdelning.

att verkställa utbyte av apparater och batterier å bantelefonledning, samt
att omsätta och utbyta telegrafbatterier.

§ 4.

Kännedom
om instruk-
tioner m. m.

Telegrafvakt skall äga tillfredsställande kännedom om i efterföljande uppgift angivna instruktioner m. m.

Han skall även kunna begagna sig av ritningar över stolpprofiler och känna benämningen på statens järnvägars ledningar samt varest de äro placerade å respektive stolplinjer.

§ 5.

Avbrott i
tjänstgöring
som ban-
vakt.

1. Då telegrafvakt avbryter sin tjänstgöring som banvakt för fullgörande av sina åligganden enligt denna instruktion, skall han härom underätta banmästaren.

2. I fråga om avbrott i bevakningstjänst gäller, att telegrafvakt ej får lämna denna, förrän han genom hänvändelse till banmästaren eller på annat, på förhand bestämt sätt blivit avlöst.

§ 6.

Åtgärder då
fel uppstått.

1. Då telegrafvakt iakttagit eller erhållit kännedom om att fel uppstått å någon av de i § 1 omhandlade anläggningar, åligger det honom att skyndsamt undersöka felet och så vitt möjligt avhjälpa detsamma.

2. Kan anmänt linjefel icke av telegrafvakt upptäckas, skall han därom ofördröjligen per telegraf eller telefon underrätta telegrafreparatören.

3. Då linjefel blivit av telegrafvakt avhjälpt, skall vakten därom underrätta de stationer, mellan vilka platsen för felet är belägen. Därjämte skall rapport enligt fastställt formulär om anmält och avhjälpt linjefel omedelbart insändas till telegrafreparatören.

§ 7.

Efter stark storm, isbarkbildning och dylikt åligger det telegrafvakt att snarast tillse telegraf-, telefon- och linjeblockledningarna inom avdelningen. Upptäckas därvid större felaktigheter, som vakten icke ensam kan avhjälpa, skall han hos banmästaren begära erforderligt arbetsbiträde samt föranstalta om ledningarnas provisoriska iordningställande. Vakten skall därjämte skyndsamt per telegraf eller telefon underrätta ban- och telegrafingenjören samt telegrafreparatören om skadans beskaffenhet och omfång.

Tillsyn vid storm m. m.

§ 8.

Oavsett om fel förefinnes eller ej, skall telegrafvakt på tid, som överenskommes mellan baningenjören och telegrafingenjören, och i den omfattning, som denne senare bestämmer, minst en gång i månaden undersöka batterierna för telegraf, sektionstelefon och lokaltelefon samt övriga batterier minst en gång varje kvartal. Rapport enligt fastställt formulär om dylik undersökning skall omedelbart insändas till telegrafreparatören.

Undersökning av batterier.

§ 9.

Utrustning. Telegrafvakt skall vara försedd med följande verktyg och ledningsmateriell:

- 1 par stolpskor,
- 1 st. spänntalja, bestående av 1 tvåskivigt och 1 enskivigt block med 20 meters lina,
- 1 » linjetång,
- 1 » snedavbitartång, mindre,
- 1 » skruvmejsel, större,
- 1 » » , mindre,
- 1 » vrickborr, $\frac{3}{16}$ " ,
- 1 » krokborr nr 1,
- 1 » » » 2,
- 1 » kroknyckel,
- 1 » milliampèr-meter (utlämnas endast till telegrafvakt, som har användning för dylikt instrument),
- 1 » voltmeter med 10 ohms shunt,
- 25 kg. telegraftråd av järn, 4 mm.,
- 25 » » » » , 3 » ,
- 1 » » » » , 2 » ,
- 1 » » » » , 1 » ,
- 3 » » » brons, blank,
- $\frac{1}{2}$ » » » isol. med gummi 0,9 mm.,
- 5 st. isolatorer nr 1,
- 5 » » » 2,
- 5 » » » 3,
- 5 » » » 5,
- 5 » krokar » 1,
- 5 » » » 2,
- 5 » » » 3,
- 5 » spännhankar » 1,
- 5 » » » 2,
- 5 » torrelement » 4.

§ 10.

Telegrafvakt skall, då han under tjänstgöring Anmälan om vistast utom placeringsorten, å därvarande tele- vistelseort. grafexpedition anmäla, var han kan anträffas för meddelanden.

Instruktioner m. m. som telegrafvakt skall känna

130	Överenskommande mellan kungl. telegrafstyrelsen och kungl. järnvägsstyrelsen angående tele- graf- och telefonlinjer inom statens järnvägs- område
118	Kungl. Maj:ts stadga angående elektriska anlägg- ningar i tillämpliga delar
116	Kungl. kommerskollegii kungörelse angående elektriska anläggningar i tillämpliga delar
109	Telegrafvakt berättande specialinstruktioner för an- läggningar inom hans verksamhetsområde
102	Instruktion för fräs rymmet och lastplanen
92	Telegrafstyrelsen i tillämpliga delar
82	Instruktion för telegrafvakter
77	Kontrollstyrelsen
74	Allmän tjänstordning
70	Börjand ordningsordning
67	Börjand skriftstyrelsen i förskrivna delar

Uppgift

å

Instruktioner m. m., som telegrafvakt skall känna.

	Särtryck nr
Förnyad säkerhetsordning, i föreskrivna delar	2
Förnyad signalordning	2
Allmän tjänsteordning	140
Bantelefonordning	127
Instruktion för telegrafvakter	202
Telegrafordning, i tillämpliga delar	52
Normalsektion för fria rummet och lastprofil	129
Instruktion angående högspänningsledning för elektrisk järnvägsdrift	116
Överenskommelse mellan kungl. telegrafstyrelsen och kungl. järnvägsstyrelsen angående tele- graf- och telefonlinjer inom statens järnvägars områden	120
Kungl. Maj:ts stadga angående elektriska anläggning- gar, i tillämpliga delar,	
Kungl. kommerskollegii kungörelse angående elektriska anläggningar, i tillämpliga delar,	
Telegrafvakt berörande specialinstruktioner för an- läggningar inom hans verksamhetsområde.	